



Jantar

Entry control for home and office



Protokolni RF sprejemnik **Reader A-4-B** (433MHz)



Reader A-4-B in Remo E

- Protokolni RF sprejemnik za brezžične (RF) oddajnike Remo E-0-B in E-3-B
- Za sisteme kontrole pristopa ali evidence delovnega časa z zahtevano visoko stopnjo varnosti
- Uporablja se za odpiranje zapornic, garažnih, drsnih, dvižnih ali industrijskih vrat, za vklapljanje/izklapljanje alarmnih sistemov, ...
- Za delovanje mora biti priključen na pristopni kontroler Populus P-B
- Delovna frekvenca 433 MHz
- RF sprejemnik je povsem vodotesen, primeren tudi za zunanjo montažo
- Signalizacija stanja z LED diodo in piskačem

TEHNIČNI PODATKI

- **Dimenzije: 120x95x15 mm**
- **Sprejemna frekvenca: 433 MHz**
- **Sprejemna razdalja: do 30 m (na prostem)**
- **Jantar protokol za komunikacijo med sprejemnikom in kontrolerjem**
- **IP65 zaščita – primeren za zunanjo montažo**
- **Zunanje napajanje: 9 do 14 V DC (iz pristopnega kontrolerja)**
- **Temperaturno območje delovanja: od -20 do +70° C**
- **Največja poraba toka: do 0,1 A**
- **LED dioda in piskač za signalizacijo stanja**
- **Največja dolžina kabla med sprejemnikom in kontrolerjem: 30m**
-

KODE ZA NAROČANJE

Koda	Izdelek
READER A-4-B	Protokolni RF sprejemnik v ohišju tipa A-B, 433 MHz
REMO E-V9-0-B	RF oddajnik, 433 MHz
REMO E-V0-3-B	RF oddajnik, 433 MHz + brezkontaktni plošček 13,56 MHz

Reader A-4-B – s 6 žilnim okroglim (alarmnim) kablom (dolžina 50 cm)