



Jantar

Entry control for home and office



Napredni pristopni kontroler POPULUS P-B



Populus P-2-B



Populus P-4-B



- Napredni pristopni kontroler za enosmerni ali dvosmerni nadzor prehodov skozi 2 ali 4 nadzorovana vrata
- Za napredne sisteme kontrole pristopa z zahtevano visoko stopnjo varnosti (letališča, razvojne centre, serverske sobe, finančne institucije, skladišča, farmacevtsko industrijo, pisarniške objekte, itd.)
- Uporabnik lahko izbira med možnostjo priklopa dodatnega čitalnika za nadzor tretjih ali petih vrat ali funkcionalnostjo alarmnega izhoda
- Za priklop protokolnih čitalnikov ali čitalnikeov z direktnim ali 26-bitnim Wiegand izhodom
- Notranji spomin za 30.000 kartic in 100.000 dogodkov
- 2 x RS-485 + vgrajen TCP/IP komunikacijski pretvornik + funkcionalnost Spiderja (deluje kot RS-485/TCP/IP komunikacijski pretvornik za več kontrolerjev, povezanih v RS-485 komunikacijsko linijo, priključeno nanj)
- Vhodi za npr. signalizacijo stanja odprtosti vrat ali priklop dodatnih tipk za odklepanje vrat, induktivnih zank, magnetnih kontaktov, ..
- Mehanski releji za krmiljenje močnostnih naprav, ki se prožijo skupaj z izhodi za električne prijemnike
- Vgrajen 40 W napajalnik za napajanje čitalnikov in električnih ključavnic
- Vgrajen polnilnik akumulatorja za rezervno napajanje (akumulator 2,3Ah - ni vključen v ceno).

TEHNIČNI PODATKI

- **Dimenzije: 222 x 222 x 80 mm**
- **Populus P-2-B: za do 6 protokolnih čitalnikov ali za do 2 čitalnika z direktnim ali 26-bitnim Wiegand izhodom**
- **Populus P-4-B: za do 10 protokolnih čitalnikov ali do 4 čitalnike z direktnim ali 26-bitnim Wiegand izhodom**
- **Napajanje: 110-230V AC**
- **IP21 zaščita – samo za notranjo montažo**
- **2 x RS-485 + TCP/IP komunikacija + funkcionalnost Spiderja**
- **Vhod za tipko za odpiranje vrat in vhod za signalizacijo stanja odprtosti vrat za vsak čitalnik**
- **Tranzistorski izhod za 12V enosmerne električne prijemnike z majhno porabo toka (0,25 A) ali elektromagnetne ključavnice za vsak čitalnik (maksimalna trajna skupna poraba toka vseh porabnikov ne sme preseči 2 A!)***
- **Relejski izhod (5 A), ki se proži skupaj z izhodom za električne ključavnice, za vsak čitalnik**
- **Največja poraba: do 3 W + breme (največja trajna poraba ne sme preseči 2 A !)**
- **Delovna temperatura: -20 do +40° C**
- **LED diode za signalizacijo stanja**
- **Največja dolžina kabla med čitalnikom in kontrolerjem: v primeru, da pristopni kontroler napaja tako čitalnik kot tudi električni prijemnik – 30 m, če ima električni prijemnik ločeno napajanje - 200m (čitalniki z direktnim izhodom) oz. 300 m (protokolni čitalniki).**

KODE ZA NAROČANJE

Koda	Izdelek
POPULUS P-2-B	Napredni pristopni kontroler za 2 vrata
POPULUS P-4-B	Napredni pristopni kontroler za 4 vrata

* Če je na kontroler priključenih več elektromagnetnih ključavnic, je potreben dodatni napajalnik (npr. Spider W40)!