



# Jantar

Entry control for home and office




## Kompaktni pristopni kontroler Populus O-3-A / K-3-A / X-3-A (13,56 MHz)



**Populus O-3-A**



**Populus K-3-A**



**Populus X-3-A**

- Kompaktni pristopni kontroler z vgrajenim čitalnikom brezkontaktnih kartic, kapacitivno tipkovnico ali držalom brezkontaktnih kartic
- RS-485 in TCP/IP komunikacija standardno
- Za odklepanje večjih stanovanjskih zgradb ali njihovih skupnih prostorov, pisarn, trgovin, hotelskih sob ali garaž, za odpiranje zapornic, drsnih vrat, dvigal, vklop/izklop alarmnih sistemov, itd.
- Standardna izvedba z zaprtim zadnjim delom ohišja je predvidena za nadometno vgradnjo, možnost podometne vgradnje (v posebno podometno dozo, prazno ali z opsijskim napajalnikom in mehanskim ali elektronskim relejem)
- V primeru montaže kontrolerja v podometno dozo postane njegovo ohišje vodotesno, primerno tudi za montažo na prostem
- Spomin za do 30.000 kartic in 100.000 dogodkov
- Protisabotažna zaščita
- Signalizacija stanja odprtosti vrat s spreminjanjem barve osvetlitve prosojnega dela ohišja čitalnika (bela – zaklenjeno, zelena – odklenjeno, rdeča – napaka) in piskačem

### TEHNIČNI PODATKI

- **Dimenzije:**
  - nadometna montaža (standardna izvedba): 90 x 90 x 20 mm
  - podometna montaža (v opsijsko podometno dozo): 90 x 90 x 12 mm
- **Bralna frekvenca:** 13,56 MHz
- **Bralna razdalja:** do 7 cm
- **Spomin za do 30.000 kartic, obeskoali kod) in 100.000 dogodkov**
- **Zaščita:** nadometna montaža: IP21, podometna montaža: IP65
- **Napajanje:** 9 do 14V DC (Spider W5, Spider W40), opsijsko 230V AC (s podometno dozo z vgrajenim napajalnikom)
- **Vhoda za tipko za izhod in stikalo za kontrolo odprtosti vrat**
- **Tranzistorski izhod za električno ključavnico (0,5 A)**
- **Vgrajen merilnik pospeška (protisabotažna zaščita)**
- **Temperaturno območje delovanja:** od -20° C do +40° C
- **Največja poraba toka:** 0,2 A
- **Spreminjajoča barvna LED osvetlitev prosojnega dela ohišja in piskač za signalizacijo stanja**

### KODE ZA NAROČANJE

Koda	Izdelek
<b>Populus O-3-A</b>	Kompaktni pristopni kontroler z vgrajenim čitalnikom (13,56 MHz) in kapacitivnim zaslonom, v ohišju tipa <b>O</b> *
<b>Populus K-3-A</b>	Kompaktni pristopni kontroler z vgrajenim čitalnikom (13,56 MHz) in kapacitivno tipkovnico, v ohišju tipa <b>K</b> *
<b>Populus X-3-A</b>	Kompaktni pristopni kontroler z vgrajenim čitalnikom (13,56 MHz) in držalom brezkontaktnih kartic, v ohišju tipa <b>X</b> *

\* Za podometno vgradnjo je potrebna podometna doza Wall Box, prazna ali z vgrajenim napajalnikom.