



Jantar

Entry control for home and office



Namenski komplet za nadzor vstopa in vklopa energije v apartmajih in hotelskih sobah Kit H2 (13,56 MHz)



Reader O-3-H



Rex X-3-H

- Namenski komplet za nadzor vstopov in vklopa električne energije v apartmajih in hotelskih sobah
- Komplet sestavljata čitalnik brezkontaktnih kartic in obeskov za nadzor vstopanja v sobo ter kontroler s sobnim odložilnikom kartic za vklop / izklop energije v sobi
- Posebej prilagojen za uporabo z namensko programsko opremo Codeks Apartment Kit ali Codeks V10 s programskim razširitvenim modulom Codeks Hotel
- Ohišje tipa O-A oz. X-A za nadometno vgradnjo
- Bralna frekvenca: 13,56MHz
- RS-485, TCP/IP in Bluetooth komunikacija
- Notranji spomin za 20 kartic ali obeskov in 1000 dogodkov (Rex X-3-H)
- Signalizacija stanja odprtosti vrat s spreminjanjem barve osvetlitve prosojnega dela ohišja čitalnika (bela – zaklenjeno, zelena – odklenjeno, rdeča – napaka) in vklopa energije s spreminjanjem barve osvetlitve prosojnega dela ohišja odložilnika (bela – stanje pripravljenosti, zelena – vključeno).

TEHNIČNI PODATKI

- **Dimenzije Reader O-3-H in Rex X-3-H: 90 x 90 x 20 mm**
- **Bralna frekvenca: 13,56 MHz**
- **Bralna razdalja: do 5 cm**
- **Spomin za do 20 kartic, obeskov ali kod in 1000 dogodkov**
- **IP42 zaščita – samo za notranjo montažo**
- **Zunanje napajanje: 9 do 14V DC (Spider W5, Spider W5-B, Spider W40, Spider W40-B, Spider H20, Spider H20-B)**
- **Vhoda za tipko za izhod in stikalo za kontrolo odprtosti vrat**
- **Tranzistorski izhod za električno ključavnico (0,5 A)**
- **Vgrajen merilnik pospeška (proti sabotažna zaščita)**
- **Temperaturno območje delovanja: od -20° C do +40° C**
- **Največja poraba toka: 0,2 A**
- **Spreminjajoča barvna LED osvetlitev prosojnega dela ohišja in piskač za signalizacijo stanja**

KODA ZA NAROČANJE

Koda	Izdelek
Kit H2-3-4BNx	Komplet za nadzor vstopov in vklopa električne energije v apartmajih in hotelskih sobah, 13,56 MHz, Bluetooth, RS-485, TCP/IP komunikacija