



Entry control for home and office



Relejski kontroler POPULUS P-16-B



Populus P-16-B

- Napredni relejski kontroler, ki omogoča krmiljenje 16 relejev z enim čitalnikom z direktnim ali 26-bitnim Wiegand izhodom oz. s protokolnim čitalnikom
- Za krmiljenje dvigal v poslovnih objektih, odklepanje garderobnih omaric, omaric za shranjevanje osebnega orožja, zdravil (npr. narkotikov), dokumentov, specialnega orodja, ...
- Parametriranje in nadzor delovanja relejskega kontrolerja s standardnim programom Codeks, kar omogoča integracijo nadzora dvigal v sistem kontrole pristopa
- Možnost združevanja več kontrolerjev v enovit sistem in s tem krmiljenja večjega števila relejev oz. naprav (npr.: s kombinacijo enega čitalnika in štirih relejskih kontrolerjev lahko krmilimo dvigalo v stavbi s 64 nadstropji ali 64 garderobnih omaric)
- Notranji spomin za 30.000 uporabnikov (razširljiv do 100.000) in 100.000 dogodkov
- 2 x RS-485 + vgrajen TCP/IP komunikacijski pretvornik + funkcionalnost Spiderja (deluje kot RS-485/TCP/IP komunikacijski pretvornik za več kontrolerjev, povezanih v RS-485 komunikacijsko linijo, priključeno nanj)
- Vgrajen 40 W napajalnik
- Vgrajen polnilnik akumulatorja za rezervno napajanje (akumulator 2,3Ah - ni vključen v ceno).

TEHNIČNI PODATKI

- Dimenziije: 222 x 222 x 80 mm
- Krmiljenje 16 relejskih izhodov (5A, 60 V DC) z enim čitalnikom s 26-bitnim Wiegand izhodom oz. protokolnim čitalnikom
- Napajanje: 110-230V AC 50-60hz
- 2 x RS-485 + TCP/IP komunikacija + funkcionalnost Spiderja
- Največja poraba: do 3 W + breme (največja trajna poraba ne sme preseči 2 A !)
- Delovna temperatura: -20 do +40° C
- IP21 zaščita – samo za notranjo montažo
- Polnilnik akumulatorja (za akumulator 2,3 Ah)
- LED diode za signalizacijo stanja
- Največja dolžina kabla med čitalnikom in kontrolerjem: do 200m (čitalnik s 26-bitnim Wiegand izhodom) oz. 300m (protokolni čitalnik).

KODA ZA NAROČANJE

Koda	Izdelek
POPULUS P-16-B	Napredni relejski kontroler za krmiljenje 16 relejev*

* Če kontroler krmili elektromagnetne ključavnice, je potrebno zanje zagotoviti primerno napajanje!