

Ares H-2-A

Pristopni kontroler z vgrajenim napajalnikom in komunikacijskim pretvornikom za montažo na DIN letev



Ares H-2-A

- Ares H-2-A združuje funkcionalnost naprednega pristopnega kontrolerja, napajalnika in komunikacijskega pretvornika v skupnem ohišju za montažo na DIN letev (širina 9 modulov)
- Za enosmerni ali dvosmerni nadzor enega ali dveh prehodov
- Vgrajen napajalnik za napajanje 2/4 protokolnih čitalnikov in dveh električnih ali dveh elektromagnetnih ključavnic
- Za manjše sisteme kontrole pristopa, z zahtevano visoko stopnjo varnosti, tudi za privatne stanovanjske objekte,
- Primeren za stanovanjske in poslovne zgradbe, skupne prehode v hotelih in apartmajskih zgradbah, garaže, trgovine, pisarne, itd.
- Notranji pomnilnik za do 1.000 uporabnikov in 10.000 dogodkov
- 2x RS-485 in TCP/IP komunikacijski pretvornik
- Vhod za tipko za odklepanje vrat in vhod za status odprtosti vrat za vsak prehod
- Tranzistorski izhod za električno ali elektro magnetno ključavnico za vsak prehod
- 5A releja, ki se prožita skupaj z izhodom za električno ključavnico (za vklop večjih porabnikov)
- LED diode in piskač za signalizacijo stanja
- Polnilnik akumulatorja za zasilno napajanje (akumulator 2Ah – opcija).

Tehnični podatki	
Dimenzije	160 x 96 x 63 mm (širina 9 modulov)
Vgrajen čitalnik	ne
Zunanji čitalnik	da, protokolni, največ 4
Spomin	do 1.000 uporabnikov in 10.000 dogodkov
Protisabotažna zaščita	ne
Lastna ura (Real Time Clock)	da, baterijska podpora (kondenzatorska baterija, do 8 ur)
Signalizacija	LED diode - vklop, status in hitrost komunikacije
Zvok	da - piezzo piskač
Zaščita	IP20 - za notranjo montažo
Temperaturno območje	od +5 do +40° C
Dovoljena vlažnost	10 - 80 %, brez kondenzacije
Napajanje	110 - 220 V AC, 50 Hz
Lastna poraba	3 W (brez bremena)
Izhodna napetost	13,8 V DC
Največji izhodni tok za porabnike	1,6 A
Breznapetostni vhod	4 (tipka za odklepanje vrat, nadzor odprtosti vrat) + 2 (požar, alarm)
Tranzistorski izhod	2 (za električno ključavnico)
Največji tok tranz. izhoda	0,5 A
Relejski izhod	2
Največji izhodna napetost/tok	30 V DC / 5 A 250 VAC / 5A
Komunikacija	RS-485, TCP/IP, Jantar protokol
Zasilno napajanje	akumulator 2 Ah (opcija)



Koda za naročanje	
ARES H-2-A	Pristopni kontroler za nadzor dveh prehodov z vgrajenim 20W napajalnikom in TCP/IP komunikacijskim pretvornikom, za montažo na DIN letev