

Gumbi G-3-A

Univerzalni krmilnik z nastavljivim zaslonom



čitalnik



številčna tipkovnica 1



številčna tipkovnica 2



alarmna naprava



registrator delovnega časa



stikalo



odložilnik kartic

Gumbi G-3-A

- Univerzalni kompaktni krmilnik z vgrajenim čitalnikom brezkontaktnih kartic in obeskov ter zaslonom na dotik
- V kvadratnem ohišju tipa G za nadometno vgradnjo
- Bralna frekvenca 13,56 MHz (Mifare Classic, Mifare DESFire)
- Uporabniško nastavljiv izgled zaslona na dotik (čitalnik, številčna tipkovnica, preprosta alarmna naprava, preprost registrator delovnega časa, stikalo, odložilnik kartic za vklop energije)
- Za kontrolo pristopa, evidenco delovnega časa, vklop/izklop alarmnih naprav, kot enojno ali dvojno stikalo za luč, za avtomatizacijo doma, za hotelske aplikacije)
- Programiranje v samostojnem načinu s skrbniško kartico ali skrbniško PIN kodo oz. Bluetooth aplikacijo za mobilne naprave
- V naprednem načinu lahko deluje s katero koli Jantarjevo programsko opremo za kontrolo pristopa ali evidenco delovnega časa
- Za vključitev v LAN je potreben dodaten napajalnik z integriranim komunikacijskim pretvornikom (npr. Spider W5-B, Spider W40-B, Spider H20-B).

Tehnični podatki	
Dimenzije	90 x 90 x 16 mm
Vgrajen RFID čitalnik	da
Zaslon	rezistivni TFT zaslon na dotik, diagonala 3,5", resolucija 320 x 240
Izgled zaslona	uporabniško nastavljiv
Bralna frekvenca	13,56 MHz
ID sredstvo	Mifare Classic, Mifare Desfire EV1 / EV2 / EV3,
Zaščita pred kloniranjem	3PRO (Mifare DESFire)
Bralna razdalja	do 5 cm
Spomin	do 1.000 uporabnikov, 10.000 dogodkov
Proti sabotažna zaščita	da, 3 osni merilnik pospeška
Lastna ura (Real Time Clock)	da, baterijska podpora (kondenzatorska baterija, do 8 ur)
Signalizacija	spreminjanje barv in ikon na zaslonu
Zvok	da - piezzo piskač
Zaščita	IP 21 - za notranjo montažo
Temperaturno območje	od -20 °C do +40 °C
Napajanje	zunanje, 9 do 14 V DC (Spider W5-B, Spider W40, Spider W40-B, Spider H20, Spider H20-B)
Poraba toka	270 mA
Brez napetostni vhod	2 (tipka za odklepanje vrat, nadzor odprtosti vrat)
Tranzistorski izhod	2 (za električno ključavnico, alarmni izhod)
Največji tok tranz. izhoda	500 mA
Komunikacija	RS-485, Bluetooth
Koda za naročanje	
GUMBI G-3-A	Univerzalni krmilnik v kvadratnem ohišju tipa G, z zaslonom na dotik in čitalnikom kartic 13,56 MHz
GUMBI X-AH	Držalo kartice za Gumbi G-3-x

