



**Jantar**

Entry control for home and office



## Namenski komplet za nadzor vstopa in vklopa energije v apartmajih in hotelskih sobah Kit H1 (13,56 MHz)



**Reader K-3-H**



**Rex X-3-H**

- Namenski komplet za nadzor vstopov in vklopa električne energije v apartmajih in hotelskih sobah
- Komplet sestavljata čitalnik z osvetljeno kapacitivno tipkovnico in čitalnikom brezkontaktnih kartic za nadzor vstopanja v sobo ter kontroler s sobnim odložilnikom kartic za vklop / izklop energije v sobi
- Posebej prilagojen za uporabo z namensko programsko opremo Codeks Apartment Kit ali Codeks V10 s programskim razširitvenim modulom Codeks Hotel
- Ohišje tipa K-A oz. X-A za nadometno vgradnjo
- Bralna frekvenca: 13,56MHz
- RS-485, TCP/IP in Bluetooth komunikacija
- Notranji spomin za 20 kartic ali številčnih kod in 1000 dogodkov (Rex X-3-H)
- Signalizacija stanja odprtosti vrat s spreminjanjem barve logotipa roke (utripajoča rdeče/zelena – zaklenjeno, zelena – odklenjeno, rdeča – napaka) ali osvetlitve tipkovnice (jantar rumena – zaklenjeno, zelena – odklenjeno, rdeča – napaka) in piskačem.

### TEHNIČNI PODATKI

- **Dimenzije:**
  - **Reader K-3-H: 90 x 90 x 17 mm**
  - **Rex X-3-H: 90 x 90 x 21 mm**
- **Bralna frekvenca: 13,56 MHz**
- **Bralna razdalja: do 5 cm**
- **Spomin za do 20 kartic ali kod in 1000 dogodkov**
- **IP45 zaščita**
- **Zunanje napajanje: 9 do 14V DC (Spider W5, Spider W5-B, Spider W40, Spider W40-B, Spider H20, Spider H20-B)**
- **Temperaturno območje delovanja: od -20° C do +40° C**
- **Največja poraba toka: 0,3A + električna ključavnica**
- **Signalizacija stanja s spreminjanjem barve logotipa roke ali osvetlitve tipkovnice in piskačem**

### KODA ZA NAROČANJE

Koda	Izdelek
<b>Kit H1-3-4BNx</b>	Namenski komplet za nadzor vstopov in vklopa električne energije v apartmajih in hotelskih sobah, 13,56 MHz, Bluetooth, RS-485, TCP/IP komunikacija