



Entry control for home and office



Napajalnik z vgrajenim komunikacijskim pretvornikom Spider W40-B



Spider W40-B

- Napajalna enota za napajanje kontrolerjev Rex in Regis, kadar je zahtevano rezervno akumulatorsko napajanje
- Za napajanje dveh kontrolerjev + 2 električnih prijemnikov ali 2 elektromagnetnih ključavnic (12V DC, max. poraba toka 2A)
- Vgrajen RS-485/TCP/IP komunikacijski pretvornik
- Vhoda (vrstne sponke) za tipki za odklepanje prehoda in stikali za signalizacijo odprtosti
- Izhoda (vrstne sponke) za električni ključavnici
- Vgrajena dodatna 5A releja, ki se prožita hkrati z izhodi za električne ključavnice
- Sponke za napajanje in RS-485 komunikacijsko linijo še dveh dodatnih kontrolerjev
- Vgrajena elektronika za polnjenje akumulatorja

TEHNIČNI PODATKI

- **Dimenzije: 222x222x80 mm**
- **Napajanje: 230 V AC**
- **Izhodna napetost: 13,8 V DC (40W, full time)**
- **Primarna varovalka: 250 V 2,5A**
- **IP21 zaščita - samo za notranjo montažo**
- **RS-485/TCP/IP komunikacijski pretvornik**
- **Priključne sponke za priklop dveh samostojnih kontrolerjev, dveh tipk za odpiranje vrat, dveh stikal za signalizacijo odprtosti vrat, dveh električnih prijemnikov ali dveh elektromagnetnih ključavnic (max. trajna poraba toka vseh bremen ne sme preseči 2A)**
- **Dva releja 5A (prožita se skupaj z izhodom za električno ključavnico)**
- **Dodatne priključne sponke za komunikacijo (RS-485) in napajanje dveh pristopnih kontrolerjev**
- **Poraba: do 1W + breme**
- **Temperaturno območje delovanja: -20 do +40° C**
- **Signalizacija stanja z LED diodo**
- **Elektronika za polnjenje akumulatorja (2,3Ah, akumulator ni vključen v ceno)**

KODA ZA NAROČANJE

Koda	Izdelek
SPIDER W40-B	Napajalnik (40W) z vgrajenim RS-485/TCP/IP komunikacijskim pretvornikom