



Entry control for home and office



Samostojni pristopni kontrolerji Rex A (13,56 MHz)



Rex O-3-A



Rex K-3-A



Rex X-3-A



- Samostojni pristopni kontrolerji z vgrajenim čitalnikom brezkontaktnih kartic, kapacitivno tipkovnico ali držalom brezkontaktnih kartic
- Čitalnik z zaprtim zadnjim delom ohišja je predviden za nadometno vgradnjo in v povezavi s pristopnimi kontrolerji Populus in registratorji delovnega časa Regis T
- Bralna frekvenca 13,56MHz
- Za nadzor posamičnih vrat v notranjosti objektov v sistemih kontrole pristopa s kriptiranimi brezkontaktnimi karticami ali obeski z zahtevano visoko stopnjo zaščite pred kloniranjem
- Za odklepanje vrat v poslovnih stavbah, vladnih in finančnih institucijah, pisarnah, serverskih sobah, raziskovalnih in razvojnih centrih, arhivih, skladiščih, laboratorijih, bolnišnicah, vklop/izklop alarmnih sistemov, itd.
- RS-485 in TCP/IP komunikacija
- Spomin za do 1.000 kartic in 10.000 dogodkov
- Signalizacija stanja odprtosti vrat s spremenjanjem barve logotipa roke (utripajoča rdeča/zelena –zaklenjeno, zelena – odklenjeno, rdeča – napaka) ali osvetlitve tipkovnice (jantar rumena zaklenjeno, zelena – odklenjeno, rdeča – napaka) in piskačem

TEHNIČNI PODATKI

- Dimenzijs: 90 x 90 x 17 mm (O,K), 90 x 90 x 21 mm (X)
- Bralna frekvenca: 13,56 MHz
- Bralna razdalja: do 5 cm
- Spomin za do 1.000 kartic, obeskov ali kod in 10.000 dogodkov
- IP 45 zaščita
- Zunanje napajanje: 9 do 14V DC (Spider W5, Spider W5-B, , Spider W40, Spider W40-B, Spider H20, Spider H20-B)
- Vhoda za tipko za izhod in stikalo za kontrolo odprtosti vrat
- Tranzistorski izhod za električno ključavnico (0,5 A)
- Vgrajen merilnik pospeška (proti sabotažna zaščita)
- Temperaturno območje delovanja: od -20° C do +40° C
- Največja poraba toka: 0,2 A
- Signalizacija stanja s spremenjanjem barve logotipa roke ali osvetlitve tipkovnice in piskačem

KODE ZA NAROČANJE

Koda	Izdelek
Rex O-3-A	Samostojni pristopni kontroler z vgrajenim čitalnikom v ohišju tipa O-A, 13,56 MHz
Rex K-3-A	Samostojni pristopni kontroler z vgrajenim čitalnikom in kapacitivno tipkovnico v ohišju tipa K-A, 13,56 MHz
Rex X-3-A	Samostojni pristopni kontroler z vgrajenim čitalnikom in odložilnikom brezkontaktnih kartic X-A, 13,56 MHz