



Jantar

Entry control for home and office



Kontroler z OLED zaslonom REGIS R-3-B



Regis R-3-B

- Kontroler z OLED zaslonom in tipkovnico z osvetljenimi tipkami
- Vgrajen čitalnik brezkontaktnih kartic
- Uporaben kot registrator delovnega časa, pristopni kontroler, strojni vmesnik, ...
- Za poslovne stavbe, hotele, lekarne, bolnišnice, razvojne oddelke, serverske sobe, trgovine, fitness in wellness klube, itd.
- Uporaben tudi kot čitalnik s številčno tipkovnico za zahtevnejše sisteme kontrole pristopa
- Primeren za vgradnjo v industrijskih okoljih (odporen na vlago in prah)
- Spomin za do 30.000 kartic in 100.000 dogodkov
- RS-485 komunikacija
- Vhod za tipko za odklepanje vrat in nadzor odprtosti vrat, izhod za električni prijemnik
- Proti sabotažna zaščita

TEHNIČNI PODATKI

- **Dimenzije: 90x133x19 mm**
- **Osvetljen OLED zaslon (4x20 znakov)**
- **Osvetljena tipkovnica 4x4 s fizičnimi tipkami**
- **Bralna frekvenca: 13,56MHz**
- **Bralna razdalja: do 7 cm**
- **Spomin za do 30.000 kartic (razširljiv do 100.000) in 100.000 dogodkov**
- **RS-485 komunikacija**
- **Real Time Clock (RTC) z baterijsko podporo (10 ur)**
- **IP 54 zaščita – primeren tudi za zunanjo montažo, a ne sme biti direktno izpostavljen padavinam**
- **Napajanje: 9 do 14V DC (Spider W5-B, Spider W40-B, Spider H20-B)**
- **Vhoda za tipko za izhod in kontrolo odprtosti vrat**
- **Tranzistorski izhod za električni prijemnik (0,5 A)**
- **Temperaturno območje delovanja: od -20° do +50° C**
- **Največja poraba toka: do 0,1 A**
- **Signalizacija stanja s spreminjanjem barve (rdeče/zeleno) osvetlitve spodnjih desnih gumbov tipkovnice (← in ↵) in piskačem**

KODA ZA NAROČANJE

Koda	Izdelek
REGIS R-3-B	Kontroler z OLED zaslonom, fizičnimi tipkami in čitalnikom brezkontaktnih kartic (13,56MHz), v ohišju tipa R

Regis R-3-B – z 8 žilnim ploščatim (flat) kablom (dolžina 25cm)