



Samostojni pristopni kontrolerji REX B (13,56 MHz)



Rex A-3-B



Rex O-3-B



Rex K-3-B



- Pristopni kontrolerji z vgrajenim čitalnikom brezkontaktnih kartic, z osvetljeno tipkovnico s fizičnimi tipkami za vnos številčnih kod ali brez nje
- Za nadzor vstopov v poslovne prostore (pisarne, hodnike), v stanovanjske objekte ali njihove skupne prostore (kletne prostore, shrambe koles), skupne vhode v penziona, manjše hotele in apartmaje, glamping objekte, mobilne hišice, primerni tudi za zunanjo montažo (popolnoma vodotesni)
- Programiranje s skrbniško kartico ali številčno kodo (v standalone načinu delovanja)
- Vgrajena ura (Real Time Clock) omogoča dodeljevanje časovnih pristopnih pravic uporabnikom, RS-485 komunikacija pa vključevanje v napredne sisteme kontrole pristopa oz. parametiranje in pripravo poročil s programoma Codeks AC V10 ali Codeks TA V10
- Prilagojeni tudi za uporabo z namensko programsko opremo Codeks Apartment Kit ali Codeks AC V10 s programskim razširitvenim modulom Codeks Hotel
- Bralna frekvenca čitalnika 13,56MHz, branje kriptiranih kartic (Mifare DESFire)
- Lasten spomin za do 1000 kartic, obeskov ali kod in 10.000 dogodkov
- Proti sabotažna zaščita
- Signalizacija stanja z LED diodo in piskačem
- Možnost pretvorbe v čitalnik s 26-bitnim Wiegand izhodom.

TEHNIČNI PODATKI

- **Dimenzije:**
 - 120x95x15 mm (Rex A)
 - 58x120x15 mm (Rex O)
 - 58x120x18 mm (Rex K)
- **Bralna frekvenca: 13,56 MHz**
- **Bralna razdalja: do 7 cm**
- RTC (Real Time Clock)
- RS-485 komunikacija
- **Spomin za do 1000 kartic (obeskov, številčnih kod) in 10.000 dogodkov**
- **IP65 zaščita - primerni tudi za zunanjo montažo**
- **Zunanje napajanje: 9 do 14 V DC (Spider W5, Spider W5-B, Spider W40, Spider W40-B, Spider H20, Spider H20-B)**
- **Tranzistorski izhod za električni prijemnik (0,5 A)**
- **Vgrajen merilnik pospeška (proti sabotažna zaščita)**
- **Temperaturno območje delovanja: od -20° do +50° C**
- **Največja poraba toka: do 0,1 A**
- **LED dioda in piskač za signalizacijo stanja**

KODE ZA NAROČANJE

Koda	Izdelek
REX A-3-B	Samostojni pristopni kontroler v ohišju tipa A-B, 13,56 MHz
REX O-3-B	Samostojni pristopni kontroler v ohišju tipa O-B, 13,56 MHz
REX K-3-B	Samostojni pristopni kontroler s tipkovnico v ohišju K-B, 13,56 MHz